

Szoftverfrissítés V0002 verzióra **nyílt PLU** (korábban online PLU) **üzem módban működő** Sam4s NR-440 Online NEW pénztárgépeken

2015 márciusában frissíteni fogjuk az A155-ös engedélyszámú Sam4s NR-440 Online NEW típusú pénztárgépek belső szoftverét a V0002-es verzióra. A frissítés automatikusan fog letöltődni a Sam4s pénztárgépekre a NAV központi szerveréről.

A programcsomag telepítése körülbelül húsz percet vesz igénybe!

Ez idő nem tudja majd használni a pénztárgépét!

A frissítés alatt ne kapcsolja ki és ne áramtalanítsa a készüléket!

A frissítés vagy a pénztárgép bekapcsolásakor, vagy közvetlenül napi zárás után fog települni.

- I. Ha éppen ki volt kapcsolva a pénztárgépe, amikor letöltődött a szoftvercsomag és korábban végzett napi zárást, az új szoftver verzió automatikusan települni fog, amikor elindítja a pénztárgépét.
- II. Amennyiben a programcsomag napnyitás után, tehát egy olyan időpontban töltődik le, amikor dolgozik a pénztárgéppel, a napi zárás indításakor fel fogja ajánlani a szoftver frissítését a készülék. Ekkor a következő felirat jelenik majd meg a kijelzőn: „AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS”. **Nyomja meg a „TÖRLÉS” gombot! Ezután kapcsolja ki a nyílt PLU üzemmódot, és indítsa újra a napi zárást:**
 1. Nyomja meg az „↑ELADÓ” gombot. A kijelzőn „ZÁRÁSOK / 10. PC ONLINE” felirat látható.
 2. Nyomja meg a „KP.FIZET / ENTER” gombot. A kijelzőn „PC ONLINE / ON → OFF” felirat látható.
 3. A „KP.FIZET / ENTER” gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá a kikapcsolást. A kijelzőn „PC ONLINE / ** OK **” felirat látható. Ezzel kikapcsolta a nyílt PLU üzemmódot. (Napnyitáskor a pénztárgép automatikusan visszaáll nyílt PLU üzemmódba, nem szükséges visszakapcsolnia.)
 4. Nyomja meg a „↓HITEL1” gombot, majd a „KP.FIZET / ENTER” gomb megnyomásával indítsa újra a napi zárást. Az „AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS” kérdésre, a frissítés megkezdéséhez nyomja meg a „KP FIZET/ENTER” gombot. Ekkor előbb elkészül a napi zárás, majd elindul a telepítés.

A folyamat előrehaladását a készülék kijelzőjén követheti nyomon. Néhány percig az „AEE-RE VÁRÁS” felirat lesz látható a kijelző felső sorában, majd az alsó sorban százalékban is kijelzi a készülék a frissítés folyamatát.

Telepítés után a pénztárgép újra fog indulni, és nyomtat egy bizonylatot a programfrissítés adataival. Ezután a megszokott módon használhatja tovább készülékét.

Köszönjük, hogy pénztárgépünket használja!

Alt Cash Kft.

2015. március 25.